

Приставки контактные лицевой установки серии ПК-03-02



Описание

Приставки контактные **DEKraft** серий **ПК-03**(боковой и лицевой установки) предназначены для увеличения количества вспомогательных контактов контактора.

Контактные приставки механически соединяются с контакторами и фиксируются при помощи защелки. Способ крепления обеспечивает жесткую и надежную связь между контактной приставкой и пускателем.

Приставка предназначена для использования совместно с контакторами КМ-103. Монтаж приставки производят установкой в пазы и защелкиванием сбоку контактора (боковая установка), либо установкой на штоке контактора (лицевая установка).

Преимущества


Монтаж

Эксклюзивные приставки ПК03-01 боковой установки позволяют значительно оптимизировать глубину оболочки и ее стоимость, а также стоимость готового НКУ.



Универсальность

Приставки ПК03-02 подходят к контактам других европейских и российских производителей.



Сфера применения

Приставка контактная серии ПК-03 (боковой и лицевой установки) является механическим устройством, без собственного потребления электроэнергии, коммутирующим своими контактами электрические цепи.

Технические характеристики

Соответствие стандартам

ГОСТ 50030.5.1-2005 (МЭК)

| | 60947-5-1:2003) |
|--|--|
| Номинальное рабочее напряжение переменного тока, В | до 690 |
| Номинальный ток, А | 10 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40 - +50 |
| Механическая износостойкость, не менее млн. циклов | 1,6 |
| Степень защиты | IP20 |
| Обозначение | Описание |
| 11 | 1НО+1НЗ (1з+1р) - 1 нормально открытый контакт + 1 нормально закрытый контакт (1 замыкающий+ 1 размыкающий) |
| 20 | 2НО (2з) - 2 нормально открытых контакта (2 замыкающих) |
| 02 | 2НЗ (2р) - 2 нормально закрытых контакта (2 размыкающих) |
| 04 | 2НЗ (2р) - 2 нормально закрытых контакта (2 размыкающих) |
| 31 | 3НО+1НЗ (3з+1р) - 3 нормально открытых контакта + 1 нормально закрытый контакт (3 замыкающих+ 1 размыкающий) |
| 22 | 2НО+2НЗ (2з+2р) - 2 нормально открытых контакта + 2 нормально закрытых контакта (2 |

| | |
|----|---|
| | замыкающих + 2 размыкающих) |
| 40 | 4НО (4з) - 4 нормально открытых контакта (4 замыкающих) |
| 13 | 1НО+3НЗ (1з+3р) - 1 нормально открытый контакт + 3 нормально закрытых контакта (1 замыкающий + 3 размыкающих) |