



**ND-EF**



**Блоки аварийного питания для светодиодных светильников Navigator серии ND-EF** предназначены для включения и поддержания работы светильника в случае аварийного отключения питания электросети.



- Литий-ионный аккумулятор большой емкости (2500 мАч) гарантирует прибору стабильную работу в аварийном режиме 60 минут
- Диапазон подключаемой нагрузки до 24 Вт
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора
- Обеспечивает сетевое питание (220 В) в аварийном режиме
- Подходит для аварийного питания неразборных светильников
- Последовательное подключение напрямую к светодиодному драйверу
- Обеспечивает номинальный световой поток осветительного прибора в течение всего времени действия аварийного режима
- Совместим со всеми светильниками Navigator до 24 Вт



Код продукта	Диапазон нагрузки, Вт	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Тип аккумулятора	Аварийный режим работы, мин.	Время зарядки аккумулятора, ч	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
ND-EF06	0-24	220-240	DC 210-260	Li-Ion 2500 мАч	60	24	1/50	4680043 14234 7